


# EPDS



## EXPAND VISION 3T

Microsoft® Teams용 비디오 협업 표시줄

사용 설명서

# 목차

환영합니다 .....	3
패키지 내용물.....	4
EXPAND VISION 3T 한눈에 보기 .....	6
비디오 협업 표시줄 한눈에 보기.....	6
리모컨 한눈에 보기.....	8
스피커폰 한눈에 보기.....	10
EXPAND VISION 3T 배치/장착.....	12
설치 옵션.....	12
A 책상 위에 제품 배치 .....	13
B 제품을 화면/모니터 위에 배치.....	13
C 벽에 제품 장착.....	14
장치 연결/준비.....	15
연결할 수 있는 방법.....	15
1 화면 연결.....	17
2 네트워크에 연결 .....	18
3 스피커폰 연결 .....	19
4 전원 공급 장치에 연결.....	20
5 원격 배터리 삽입.....	21
Bluetooth 장치 페어링하기.....	22
기타 액세서리 연결 .....	23
USB 모드(BYOD)에서 EXPAND Vision 3T 사용 .....	24
장치 착용하기.....	25
사용 방법 - 기본 사항.....	26
카메라 조정 .....	26
음량 변경 .....	27
마이크 음소거/음소거 해제.....	28
미팅/통화 참가.....	28

유용한 정보.....	29
화면 미러링 .....	29
옵션으로 제공되는 Kensington® 잠금장치 사용하기 .....	29
대기 모드 및 활성화하기 .....	30
개인정보 보호 버튼 사용 .....	31
EXPAND VISION 3T 설정 변경 .....	32
제품 관리 및 업데이트하기 .....	33
제품 청소하기 .....	33
스피커폰 보관 및 휴대하기 .....	33
펌웨어 업데이트하기 .....	34
배터리 교체/제거하기 .....	34
문제가 발생한 경우.....	35
협업 표시줄 솔루션 .....	35
스피커폰 솔루션 .....	37
새로운 리모컨 페어링 .....	38

# 환영합니다

## 비디오 협업. 재고안됨.

오늘날의 스마트한 사무실을 위한 일체형 비디오 협업 솔루션. 단 한 번의 터치로 미팅에 참여하여 Microsoft Teams를 전부 경험하십시오.

### 회의실을 개선하십시오

Sony® 센서가 장착된 광각 4K 카메라, 향상된 PTZ, 그리고 포함된 EPOS EXPAND SP 30T의 탁월한 오디오를 통해 가능합니다

### 인증된 Microsoft Teams

친숙한 기능을 갖춘 Microsoft Teams를 만끽하십시오. 완전 통합

## 주요 혜택 및 기능

### 쉬운 설정. 쉬운 유지보수

자동 소프트웨어 업데이트, 원격 장치 관리 및 프로비저닝을 통한 지능형 솔루션. 간단한 플러그 앤 플레이

### 원터치 참여

귀하가 준비되었을 때 사용할 수 있는 일체형 솔루션. PC가 필요없습니다. 한 번의 터치로, 참여할 수 있습니다

### 마치 그곳에 있는 듯한 기분

지능형 사진 구성, 음성 추적 및 노이즈 캔슬링 기능을 통해 자연스러운 미팅을 즐기십시오. EPOS AI™ 제공



안전 지침은 안전 설명서를 참조하십시오.



사양은 [eposaudio.com](https://eposaudio.com)에서 사실 시트를 참조하십시오.

### 상표

Bluetooth® 단어 표시 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며, DSEA A/S의 이러한 표시 사용은 모두 허가됩니다.


N-Mark는 미국 및 기타 국가에서 NFC Forum, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 상표입니다.


Kensington은 ACCO 브랜드의 등록 상표입니다. Kensington The Professionals의 선택은 ACCO 브랜드의 상표입니다.

기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.


# 패키지 내용물



EXPAND VISION 3T 비디오 협업 표시줄




VISION-RC01T  
원격 제어




원격 제어  
AAA 알카라인 배터리를 배터리




HDMI 케이블



전원 공급 장치




국가 어댑터  
UK, EU, AU, US



벽 장착 액세서리  
장착 플레이트  
부착 나사  
맞춤못\*  
맞춤못 나사  
\*다양한 벽 유형에 따라 특정 맞춤못이 필요할 수 있습니다




빠른 설명서  
안전 설명서  
규정 준수 시트




**EXPAND SP 30T**

Bluetooth® 내장형 충전 배터리가  
장착된 스피커폰



**스피커폰용**

휴대용 파우치



**USB 연장 케이블, 5m**



**USB-C® 부터 USB-A 어댑터**


이 사용 설명서에서는 EXPAND SP 30T의 주요 기능만 설명하고 협업 표시줄 연결에 중점을 둡니다.

추가 연결 및 기능은 [eposaudio.com](http://eposaudio.com)의 제품 페이지에서 EXPAND SP 30T 사용 설명서 전체를 확인하십시오.


# EXPAND VISION 3T 한눈에 보기

## 비디오 협업 표시줄 한눈에 보기



앞면



후면




협업 표시줄: LED 한눈에 보기

	켜짐		대기 모드
	꺼졌거나 메인에 연결되지 않음		

미팅 중


		카메라 활성화			카메라 비활성
		마이크 음소거 해제됨			마이크 음소거 해제됨
		카메라 활성화			카메라 비활성
		마이크 음소거됨			마이크 음소거됨

개인정보 보호 모드 카메라/마이크(페이지 31 참조)






## 리모컨 한눈에 보기




## 원격 제어: 버튼 한눈에 보기


버튼	기능	페이지
Microsoft Teams	 다음 Microsoft Teams 미팅 시작	-
전원	 대기/깨우기	30
음소거	 스피커폰의 마이크 음소거/음소거 해제	28
후크 온	 통화 종료/거부	-
후크 오프	 전화 수락	-
탐색	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 화살표: 다양한 기능 간 이동</li> <li>• 확인: 마우스 포인터가 위치한 요소 선택</li> </ul>	-
뒤로	 이전 메뉴로 돌아가기	-
마우스 포인터	 마우스 포인터 활성화	-
볼륨 낮추기/ 올리기	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 음량 감소</li> <li>+ 음량 증가</li> </ul>	27

## 스피커폰 한눈에 보기

상단



하단




## 스피커폰: LED 한눈에 보기

## 활동 LED



	의미
	장치 켜짐
3x	장치가 꺼지는 중
	장치가 꺼짐
	수신 전화
	통화 중
	통화 대기 중
	두 번째 통화 대기 중

## 상태 LED



	의미
	마이크 음소거됨
	음량 레벨; 8가지 단계
	배터리 상태; 8가지 단계




추가 연결 및 기능은 [eposaudio.com](http://eposaudio.com)의 제품 페이지에서 EXPAND SP 30T 사용 설명서를 확인하십시오.

# EXPAND VISION 3T 배치/장착

## 설치 옵션


협업 표시줄은 다음과 같습니다.

- **A** 책상 위에 배치
- **B** 화면/모니터 상단에 배치
- **C** 벽에 장착됨

**A****B****C**


## A 책상 위에 제품 배치

- > 책상 위에 협업 표시줄을 배치합니다.
- > 스탠드를 아래로 잡고 협업 표시줄을 회전시켜서 미팅 참가자의 방향을 가리킵니다.



## B 제품을 화면/모니터 위에 배치

- > 스탠드를 회전시킵니다.
- > 제품을 화면/모니터 상단에 놓으십시오.
- > 제품을 아래로 잡고 스탠드를 회전시켜서 장치에 단단히 고정되도록 하십시오.



## C 벽에 제품 장착



주의


사고 또는 손상 위험!

케이블 등에 구멍을 뚫으면 사고를 유발할 수 있습니다.

> 벽에 케이블 또는 파이프가 있는지 확인하십시오.

벽 유형은 예입니다. 다른 벽 유형은 다른 장착이 필요할 수 있습니다.

- 1 카메라가 미팅 참가자의 눈높이에 맞도록 위치를 선택합니다. 장착 플레이트를 벽에 대고 균형을 잡은 후 두 개의 표시를 합니다.
- 2 구멍 2개를 뚫습니다.
- 3 맞춤못 2개를 삽입합니다.
- 4 장착 플레이트를 벽에 대고 고정하여 나사로 고정합니다. 왼쪽에서 시작하여 나머지 나사로 저울로 가져갑니다.
- 5 최종적으로 장착되었을 때 공간이 작으므로 협업 표시줄을 잡고 필요한 케이블을 연결합니다(페이지 15 참조).
- 6 협업 표시줄을 배치하고 나사를 조입니다.



# 장치 연결/준비

## 연결할 수 있는 방법

스피커폰이 장착된 협업 표시줄은 일체형 솔루션으로 작동합니다. 화면/모니터, 인터넷 액세스 및 Microsoft Teams 계정만 필요합니다.

### 필요한 연결 및 조치

페이지

1 화면/모니터

17

2 네트워크

18

3 스피커폰

19

4 전원 공급

20


5 리모컨 건전지

21

Microsoft Teams 이외의 UC 제공업체와 협력하려는 경우:  
제품을 USB 장치로 사용할 수 있습니다.

24

나열된 장치 뿐만 아니라 아래에 표시된 포트를 통해 다양한 입력 및 출력 장치를 협업 표시줄에 연결할 수 있습니다.






더 많은 연결할 수 있는 방법을 알아보려면 EXPAND SP 30T 사용 설명서를 참조하십시오.



네트워크 옵션

페이지

	<p>Wi-Fi</p>	
 	<p>이더넷</p>	<p>18</p>


유선 장치 및 메모리 카드 옵션

페이지

	<p><b>USB-A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 스피커폰</li> <li>• 오디오 장치</li> <li>• 키보드/마우스</li> <li>• 터치 스크린 인터페이스</li> </ul>	<p>19 23 23 23</p>
	<p><b>USB-C/디스플레이 포트:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 스피커폰</li> <li>• 노트북: USB 장치로 사용</li> <li>• 오디오 장치</li> <li>• 키보드/마우스</li> <li>• 화면/모니터</li> </ul>	<p>19 24 23 23 17</p>
	<p><b>HDMI 출력:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 화면/모니터</li> </ul>	<p>17</p>
	<p><b>Micro SD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 마이크로 SD 메모리 카드: 내부 저장소 확장용</li> </ul>	<p>23</p>

Bluetooth 장치 옵션

페이지

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 키보드/마우스</li> <li>• 오디오 장치</li> </ul>	<p>22</p>
---	---	-----------

# 1 화면 연결

다음은 통해 하나 또는 두 개의 화면을 연결할 수 있습니다.




**HDMI: 주 화면/모니터**

> 제공된 HDMI 케이블을 **HDMI OUT** 및 화면/모니터에 연결하십시오.



**USB-C/디스플레이 포트: 보조 화면/모니터**

> USB-C 케이블을 USB-C/디스플레이 포트 및 스크린/모니터에 연결합니다.




## 2 네트워크에 연결

협업 표시줄은 인터넷 액세스를 필요로 합니다. 다음을 통해 네트워크에 연결할 수 있습니다.




Wi-Fi:

> Wi-Fi에 연결합니다.



이더넷:


> 이더넷 포트에 LAN 케이블을 연결합니다.



### Wi-Fi에 연결

협업 표시줄과 화면이 켜진 후:

> **설정(Settings)** 메뉴 > **장치 설정(Device Settings)** > **Wi-Fi**로 이동하여 Wi-Fi 연결을 구성합니다(기본 암호: 0000).



### 3 스피커폰 연결

USB-A 또는 USB-C를 통해 스피커폰을 연결할 수 있습니다.




#### USB-A/USB-C:



> USB-C 플러그를 풀고 케이블을 풀어 스피커폰을 책상 위에 배치합니다.



> 포함된 어댑터를 통해 USB-C 또는 USB-A에 연결합니다. 필요한 경우 USB 연장 케이블을 사용합니다.




스피커폰이 자동으로 충전됩니다.

## 4 전원 공급 장치에 연결




Power

- > 적합한 국가 어댑터(EU, US, AU, UK)를 선택하고 밀어 넣으십시오.
- > 전원 공급 장치를 **전원** 및 벽 소켓에 연결하십시오.  
협업 표시줄이 켜집니다. LED 링에 민트 그린 불이 켜집니다.



## 5 원격 배터리 삽입

- > 배터리 컴파트먼트를 엽니다.
- > AAA 알카라인 배터리를 삽입합니다. + 및 - 방향을 주의합니다.
- > 건전지 컴파트먼트를 닫습니다.



**i** 리모컨 대신 마우스 또는 터치 스크린을 사용할 수도 있습니다.


## Bluetooth 장치 페어링하기

협업 표시줄은 Bluetooth 5.0 표준을 준수합니다. 다음의 Bluetooth 프로필이 지원됩니다. A2DP, HSP 및 AVRCP.



- 키보드/마우스
- 오디오 장치

> 설정(Settings) 메뉴 > 장치 설정(Device Settings) > 사용자 설정(User Settings) > Bluetooth로 이동하여 Bluetooth 장치를 연결합니다.



## 기타 액세서리 연결

네비게이션 등 여러 액세서리를 연결할 수 있습니다.



### USB-A/USB-C:




- > 유선 USB 장치(오디오 장치, 키보드, 마우스, 터치 스크린 인터페이스)를 연결합니다.



### Micro SD:

- > 내부 저장소 확장을 위해 마이크로 SD 카드를 삽입합니다.





## USB 모드(BYOD)에서 EXPAND Vision 3T 사용

Microsoft Teams 이외의 UC 제공업체와 협력하려는 경우:


- > 노트북과 EXPAND Vision 3T를 회의용 USB 장치 사용하십시오.
- > EXPAND Control 또는 리모컨 대신 노트북으로 회의를 관리하십시오.



### USB-C:

- > 노트북의 USB 케이블을 EXPAND Vision 3T의 USB-C 소켓에 연결합니다.


- > 노트북의 HDMI 케이블을 화면에 연결합니다.



## 장치 착용하기

스피커폰은 최대 8명의 참가자가 있는 회의실에서 사용할 수 있습니다.

- > 스피커폰을 최대한 중앙에 배치합니다.
- > 미팅 참가자를 캡처하기 위해 협업 표시줄을 배치합니다.



# 사용 방법 - 기본 사항




이 **협업 표시줄**은 전원에 연결되면 자동으로 켜집니다. LED에 민트 그린 불이 켜집니다. 빨간색 불이 켜지면 장치가 대기 모드입니다 (페이지 26 참조).  
연결된 스피커폰도 켜지고 LED에 흰색 불이 켜집니다.

## 카메라 조정

### 지능형 구성 기능 사용

이 협업 표시줄에는 EPOS AI™이 지원하는 지능형 구성 기능이 장착되어 있습니다. 이 기능은 자동으로 사진을 구성하고 디지털 줌을 조정하여 미팅 참가자를 효과적으로 캡처합니다.


- > 설정(Settings) 메뉴 > 장치 설정(Device Settings) > 기타 설정(Other Settings) > 카메라 제어(Camera controls)로 이동하여 활성화합니다.



### 카메라 Pan-Tilt-Zoom(PTZ) 기능 사용

카메라 위치와 디지털 줌 레벨을 조정하여 미팅 공간을 최적으로 캡처할 수 있습니다.

- > 설정(Settings) 메뉴 > 장치 설정(Device Settings) > 기타 설정(Other Settings) > 카메라 제어(Camera controls)로 이동하여 조정합니다.



## 음량 변경



### 주의


#### 청력 손상 위험!

장시간 동안 높은 볼륨으로 청취할 경우 영구적인 청력 손상을 입을 수 있습니다.

> 계속해서 높은 볼륨으로 듣지 마세요.

다음을 통해 미팅에서 음량을 조정할 수 있습니다.


- 1 원격 제어,
- 2 스피커폰 또는
- 3 Microsoft Teams 온스크린 메뉴



## 마이크 음소거/음소거 해제

다음을 통해 미팅에서 마이크를 음소거하거나 음소거를 해제할 수 있습니다.


- 1 원격 제어,
- 2 스피커폰 또는
- 3 Microsoft Teams 온스크린 메뉴



## 미팅/통화 참가

Microsoft Teams, 원격 및 스피커폰을 통해 미팅 및 통화에 참가하고 제어할 수 있습니다(EXPAND SP 30T 사용 설명서 참조).

- > Microsoft Teams 온스크린 메뉴를 통해 미팅에 참여하거나 통화를 시작하십시오. 스피커폰 LED에 녹색 불이 켜집니다.



# 유용한 정보

## 화면 미러링

Miracast를 사용하여 연결된 화면에 콘텐츠를 표시할 수 있습니다(예: Windows의 “프로젝트” 기능 사용).


**i** 이 기능은 Microsoft Teams 미팅에서 콘텐츠 공유용이 아니라 로컬 콘텐츠 공유용입니다.

설정 메뉴에서 장치의 스크린캐스팅 이름을 변경할 수 있습니다.

## 옵션으로 제공되는 Kensington® 잠금장치 사용하기

협업 표시줄은 옵션으로 제공되는 Kensington 잠금장치가 있는 회의실 테이블 등에 고정할 수 있습니다.

> Kensington 잠금장치에 대한 지침을 따르십시오.



## 대기 모드 및 활성화하기




다음과 같은 경우 협업 표시줄이 대기 모드로 바뀝니다.

- 설정에서 백라이트 타이머를 활성화했습니다(페이지 32 참조) 또는
- 원격 또는 협업 표시줄의 뒷면에 있는 전원 버튼을 누릅니다. LED 링에 어두운 빨간색 불이 켜집니다. 스피커폰도 대기 상태로 바뀝니다(활동 LED가 어두워지고 다른 모든 LED가 꺼짐).



협업 표시줄과 스피커폰을 켜는 방법:


- > 리모컨의 아무 버튼이나 협업 표시줄의 전원 버튼을 누릅니다. LED 링에 민트 그린 불이 켜집니다.




## 개인정보 보호 버튼 사용

추가적인 개인정보 보호를 위해 이 협업 표시줄에 카메라 및/또는 마이크를 비활성화하기 위한 하드웨어에 내장된 스위치가 장착되어 있습니다.


- > 카메라 또는 마이크를 활성화/비활성화하려면 협업 표시줄에 있는 버튼을 누르십시오.



카메라 비활성화됨: 개인정보 보호 모드



마이크 비활성화: 개인정보 보호 모드



개인정보 보호 모드가 활성화된 경우 개인정보 보호 스위치를 통해 활성화하는 방법이 유일한 방법입니다.

이 스위치는 추가적인 개인정보 보호 용도이며 Microsoft Teams 미팅 중에는 사용할 수 없습니다.




## EXPAND VISION 3T 설정 변경

온스크린 설정 메뉴는 장치의 설정, 구성 및 개인화를 위해 사용됩니다. 예는 다음과 같습니다.

- 네트워크 및 무선 장치 연결
- 카메라 제어
- 디스플레이 설정
- 언어

**i** 관리자 설정은 암호로 보호됩니다. 기본 암호: 0000



# 제품 관리 및 업데이트하기


## 제품 청소하기

### 주의

**액체는 제품의 전자부품을 손상시킬 수 있습니다!**

장치의 하우징 안에 액체가 들어가면 단락을 초래해 전자부품이 손상될 수 있습니다.


- > 제품으로부터 모든 액체를 멀리 하십시오.
- > 세척제 또는 용제는 사용하지 마십시오.
- > 제품을 청소할 때는 마른 천만 사용하십시오.



## 스피커폰 보관 및 휴대하기

이 스피커폰은 깨끗하고 건조한 환경에 보관하십시오. 사용하지 않을 때는 제품을 휴대용 주머니 안에 넣어 보관하십시오. 이렇게 하면 굽힘을 방지하고 제품을 양호한 상태로 유지할 수 있습니다.

- > USB 케이블을 감고 스피커폰을 휴대용 파우치에 넣습니다.




## 펌웨어 업데이트하기

EXPAND VISION 3T에 대한 업데이트는 Microsoft Teams 관리 센터를 통해 사용할 수 있도록 제작되며 IT 관리자에 의해 활성화되면 자동으로 다운로드되고 설치됩니다.

무료 **EPOS Connect** 소프트웨어(EXPAND SP 3OT 사용 설명서 참조)를 사용하여 스피커폰의 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

## 배터리 교체/제거하기



원격 배터리가 거의 방전된 경우 원격 LED가 빨간색으로 깜박입니다.

- > 페이지 21에 표시된 대로 리모컨의 AAA 알카라인 배터리를 교체하거나 제거하십시오.

스피커폰의 충전 배터리는 공인 EPOS 서비스 센터만이 교체하거나 제거해야 합니다.

- > 충전 배터리를 교체해야 할 경우 EPOS 서비스 센터로 문의하십시오. 해당 국가에서 EPOS 서비스 파트너를 찾으려면 [eposaudio.com](http://eposaudio.com)을 방문하십시오.



장시간 동안 스피커폰을 사용하지 않을 경우, 3개월마다 충전하는 것이 좋습니다.

## 문제가 발생한 경우...

여기에 나열되지 않은 문제가 발생하거나, 제안된 해결책으로 문제를 해결할 수 없으며 해당 지역의 EPOS 파트너에게 연락해서 도움을 요청하십시오.

해당 국가에서 EPOS 파트너를 찾으려면 [eposaudio.com](http://eposaudio.com)에서 검색하십시오.


### 협업 표시줄 솔루션

문제	가능한 원인	솔루션	페이지
Microsoft Teams 통화를 설정할 수 없습니다	방화벽이 통화를 차단하고 있습니다	> Microsoft Teams 지침에 따라 네트워크 방화벽 설정을 확인하고 변경합니다.	-
카메라 이미지가 올바르게 표시되지 않음	카메라 위치가 최적이지 않음	> 카메라 위치 및 줌 레벨을 변경합니다.	26
마우스 포인터가 화면에 표시되지 않음	마우스 포인터가 잠시 후 사라짐	> 리모컨의 화살표 버튼을 누릅니다.	-
오디오 없음	커넥터가 올바르게 삽입되지 않음	> 케이블 연결을 확인합니다.	15
	마이크의 개인정보 보호 모드 활성화: 협업 표시줄 전면 LED 파란색	> 협업 표시줄 상단의 음소거 버튼을 누릅니다.	31
	스피커폰이 꺼짐	> 전원 켜기/끄기 버튼을 2초 동안 길게 누릅니다.	-
낮은 비디오 품질	인터넷 연결 불량	> 인터넷 연결 성능을 확인하십시오.	-
	카메라 렌즈에 플라스틱 보호가 제거되지 않음	> 플라스틱 보호를 제거합니다.	-
연결된 화면/모니터에 사진 없음 또는 캡처된 비디오 없음	연결된 화면/모니터에서 잘못된 입력 소스가 선택됨	> 화면/모니터의 입력을 변경합니다.	15
	케이블이 제대로 연결되지 않음	> 케이블 연결을 확인합니다.	15
	카메라의 개인정보 보호 모드 활성화: 협업 표시줄 전면 LED 빨간색	> 협업 표시줄 상단에 있는 카메라 버튼을 누릅니다.	31

문제	가능한 원인	솔루션	페이지
아무 버튼을 눌러도 원격이 반응하지 않음	배터리가 비어 있음	> 배터리를 교체합니다.	21
협업 표시줄이 응답하지 않음	협업 표시줄에 예기치 않은 오류가 발생함	1 전원 공급 장치의 전원을 뽑고 다시 연결하여 재부팅하십시오. 2 협업 바를 초기화합니다.	- 36

## 공장 기본 설정 복원(하드 리셋)

- > 전원 소켓에서 전원 공급 장치를 분리합니다 **Power**.
- > 종이클립 등으로 초기화 버튼을 길게 누릅니다.
- > 전원 공급 장치를 다시 연결합니다.
- > 초기화 버튼을 10초 동안 누릅니다.
- > 초기화 버튼을 놓습니다.  
콜라보레이션 바가 공장 초기화 설정으로 복구됩니다. LED가 켜지고 마법사가 화면에 나타납니다.



10초 전에 초기화 버튼을 놓으면 개발자 메뉴가 화면에 나타납니다. 위 단계를 반복하여 장치를 초기화합니다.

## 스피커폰 솔루션


문제	가능한 원인	솔루션	페이지
오디오 신호 없음	USB 커넥터가 올바르게 삽입되지 않음	> 커넥터 및 어댑터를 확인합니다.	19
	볼륨이 너무 낮게 조정됨	> 볼륨을 높이십시오.	27
	스피커폰이 꺼짐	> 전원 버튼을 2초 동안 길게 누릅니다.	-
활동 LED가 어두워지고 다른 모든 LED가 꺼짐	스피커폰이 대기 모드에 있음	> 협업 표시줄을 활성화하십시오.	30
아무 버튼을 눌러도 스피커폰이 반응하지 않음	스피커폰에 예기치 않은 오류가 발생함	> 전원 켜기/끄기 버튼을 10초 동안 길게 눌러 재부팅하십시오.	-

추가 솔루션은 [eposaudio.com](http://eposaudio.com)의 제품 페이지에서 EXPAND SP 30T 사용 설명서를 확인하십시오.



## 새로운 리모컨 페어링

포함된 리모컨은 이미 협업 표시줄에 페어링되어 있습니다. 리모컨을 교체한 경우 페어링해야 합니다.

- > 마우스를 연결하거나(페이지 23 참조) 터치 스크린을 사용하여 탐색하십시오.
- > **설정(Settings) 메뉴 > 장치 설정(Device Settings) > 기타 설정(Other Settings) > 원격 페어링 해제(Unpair remote)**로 이동합니다.
- > 주 전원 공급 장치를 전원을 뽑고 다시 연결하여 협업 표시줄을 재부팅하십시오.
- > 리모컨의 페어링 LED가 빨간색으로 계속 깜박일 때까지 새로운 리모컨의 BACK 및 OK 버튼을 동시에 길게 누릅니다.  
협업 표시줄을 재부팅하자마자 원격이 자동으로 페어링되고 리모컨의 LED가 꺼집니다.



# EPOS



**DSEA A/S**

Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark  
eposaudio.com

Publ. 02/23, A04